

## Сумеречное реле с фиксированной задержкой ВКЛ/ВЫКЛ

LUNA 126 star

(126 0 700)



### 1. Рекомендованное применение

- Сумеречное реле предназначено для управления наружным освещением в зависимости от интенсивности дневного света

### 2. Указания по безопасности



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!**  
Монтаж должен проводиться исключительно силами квалифицированных электриков!

### 3. Открывание и закрывание реле

#### Открывание реле:

1. Удалить крышечку с лицевой панели (рис.1).
2. Отверткой повернуть винты на 90° против часовой стрелки (рис.2).
3. Повернуть крышку вверх до фиксации.

#### Закрывание реле:

1. Повернуть крышку вниз (рис.3).
2. Надавить винты отверткой и повернуть их по часовой стрелке на 90° (рис.2).
3. Установить крышечку на лицевую панель (рис.1)



Рис.1



Рис.2




Рис.3

### 4. Монтаж

#### Монтажное положение:



#### Крепление реле:




Крепление на столб с помощью обычного кольца

### 5. Подключение



**Перед выполнением электрического монтажа, обязательно отключить напряжение!**

- Схема подключения:



**Внимание!** Обращайте внимание на коммутируемую нагрузку. В случае механических повреждений реле или неисправности контактной группы, **реле обмену или возврату не подлежит.**

### 6. Установка уровня освещенности



### 7. Технические данные

<b>Подключение</b>	220-230 В~, +10%/-15%
<b>Габаритные размеры</b>	118,4x85x49,4
<b>Коммутируемая мощность:</b>	
— при омической нагрузке $\cos\phi = 1$	10А
— индуктивная нагрузка $\cos\phi = 0.6$	6А
— лампы накаливания	1000 Вт
<b>Уровень освещенности</b>	5 ÷ 200лк
<b>Задержка вкл/выкл</b>	40 с фиксиров.
<b>Степень защиты</b>	IP 55
<b>Температура окружающей среды</b>	-35°C ÷ +55°C

### 8. Гарантия

- Гарантия – 1 год.
- Вскрытие и вмешательство в схему **ведёт к прекращению действия гарантийных обязательств.**

### Дополнительная информация

- Не имеет вредных веществ
- Сохранять в сухом месте
- Срок службы - 10 лет
- Сертификации не подлежит
- Дату изготовления смотрите на реле

Производитель –  
**Theben AG**  
Hohenbergstr. 32  
72401 Haigerloch  
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0  
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150  
**Service:**  
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36  
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207  
[hotline@theben.de](mailto:hotline@theben.de)  
[www.theben.de](http://www.theben.de)

Импортер в Украине –  
**ООО «КВК-Электро»**  
Киев, ул.Киквидзе, 43  
тел.(044) 496-2883, 84  
ф/а (044) 496-2885  
[www.kvk-electro.com.ua](http://www.kvk-electro.com.ua)  
[info@kvk-electro.com.ua](mailto:info@kvk-electro.com.ua)

### Отметка о продаже:

Продано реле: **Luna 126 star** (126 0 700) в **годном состоянии**  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата продажи)

В магазине \_\_\_\_\_

По адресу: \_\_\_\_\_

(штамп)

\_\_\_\_\_   
подпись продавца